

Delock Caja de Engarce 48 piezas 50 Ohm con conectores BNC, TNC y N

Descripción

Esta caja de alta calidad de Delock contiene varios conectores de tecnología de alta frecuencia para conectar componentes.

Conectores BNC

Los conectores BNC se utilizan especialmente en aplicaciones de radio y vídeo. El cierre de bayoneta mantiene el conector firmemente en su sitio incluso bajo una gran tensión.

Conectores TNC

A diferencia de los conectores BNC, los conectores TNC no se conectan mediante una bayoneta, sino que se atornillan mediante una rosca. La aplicación, sin embargo, es la misma que la de los BNC en el sector de la radio y el vídeo.

Conectores N

Los conectores N se encuentran entre los más utilizados en la tecnología de alta frecuencia y también se emplean en aplicaciones de radio y vídeo.



Número de elemento 66810

EAN: 4043619668106

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Box

Detalles tecnicos

- Contenido:

- 5 x BNC macho para RG-174
- 5 x BNC hembra para RG-174
- 5 x BNC macho para LMR400
- 5 x TNC macho para RG-174
- 5 x TNC hembra para RG-174
- 5 x TNC macho para LMR200
- 3 x N hembra para RG-174
- 3 x N macho para RG-174
- 3 x N macho para LMR200
- 3 x N macho para LMR300
- 3 x N macho para LMR400
- 3 x N hembra para LMR400

- Material de la carcasa: latón niquelado
- Impedancia: 50 ohmios
- Intervalo de frecuencias: 500 - 6000 MHz
- Dimensiones de la caja (LxANxAL): aprox. 265 x 180 x 30 mm

Requisitos del sistema

- Cable coaxial adecuado para crimpar

Contenido del paquete

- 48 x conector de engarce

Image

