

# Delock Antennenkabel RP-SMA Buchse zum Einbau zu I-PEX Inc., MHF® 4 Stecker 0.81 20 cm Gewindelänge 10 mm

## Beschreibung

Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Zuführung eines Antennensignals in das Innere eines Gerätes.



**Artikel-Nr. 88815**

EAN: 4043619888153

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x RP-SMA Buchse zum Einbau >
  - 1 x I-PEX Inc., MHF® 4 Stecker
- Gewindelänge: 10 mm
- Impedanz: 50 Ohm
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: 0.81
- Kabeldämpfung: 4,9 dB @ 2,4 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 0,81 mm
- Kleinster Biegeradius: ca. 3,24 mm
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 20 cm

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien RP-SMA oder I-PEX Inc., MHF® 4 Anschluss

## Packungsinhalt

- Kabel
- Mutter und Sicherungsring

## Abbildungen

Kabeldämpfung  
Attenuation

Ø	0.81			1.13			1.37					
Meter	0,20	0,35	0,50	1,00	0,20	0,35	0,50	1,00	0,20	0,35	0,50	1,00
dB@2.4GHz	0,98	1,72	2,45	4,90	0,64	1,12	1,60	3,20	0,50	0,88	1,25	2,50
dB@6.0GHz	1,70	2,98	4,25	8,50	1,08	1,89	2,70	5,40	0,88	1,51	2,15	4,30

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x RP-SMA Buchse zum Einbau
Anschluss 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4 Stecker

## Technische Eigenschaften

Impedanz:	50 Ω
-----------	------

## Physikalische Eigenschaften

Gewindelänge:	10 mm
Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	0.81
Kabeldämpfung:	4,9 dB @ 2,40 GHz pro Meter
Kabelfarbe:	grau
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	20 cm
Kleinster Biegeradius:	3,24 mm