

# Delock Antennenkabel RP-SMA Stecker > RP-SMA Buchse CFD400 LLC400 4 m low loss

## Beschreibung

Dieses hochwertige Antennenkabel dient der sicheren Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Es zeichnet sich durch eine sehr geringe Dämpfung aus.



4 m

### Artikel-Nr. 13016

EAN: 4043619130160

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung:  
Wiederverschließbare Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse: RP-SMA Stecker > RP-SMA Buchse
- Kabeltyp: CFD400, LLC400
- Impedanz: 50 Ohm
- Kabeldämpfung:
  - 2,4 GHz: ca. 0,22 dB pro Meter
  - 5,7 GHz: ca. 0,35 dB pro Meter
- Durchmesser: ca. 10,5 mm
- Kleinster Biegeradius: ca. 51,5 mm
- Farbe: schwarz
- Kabellänge: ca. 4 m

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien RP-SMA Anschluss

## Packungsinhalt

- Antennenkabel

## Abbildungen

