

Delock Commutateur bidirectionnel HDMI 2 - 1 4K 60 Hz

Description

Ce commutateur HDMI de Delock est un commutateur bidirectionnel manuel servant à connecter différents appareils possédant un port HDMI. Ce commutateur peut s'utiliser de deux façons.

1.

Jusqu'à 2 appareils peuvent être connectés à un moniteur, une télé ou un projecteur. En appuyant sur un bouton, l'appareil affiché sur l'écran peut être sélectionné.

2.

Un appareil HDMI peut être connecté jusqu'à 2 écrans. L'écran sur lequel le signal est affiché peut être sélectionné en appuyant sur un bouton. La sortie simultanée sur des écrans multiples n'est pas possible.



N° produit 18749

EAN: 4043619187492

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - Fonction 1
 - Entrée : 2 x HDMI-A Femelle 19 broches
 - Sortie : 1 x HDMI-A femelle 19 broches
 - Fonction 2
 - Entrée : 1 x HDMI-A femelle 19 broches
 - Sortie : 2 x HDMI-A Femelle 19 broches
- Spécification High Speed HDMI
- Prend en charge HDR
- Choix du port HDMI avec le bouton
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Aucune source d'alimentation externe n'est nécessaire
- Boîtier en plastique
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 82 x 62 x 17 mm


Configuration système requise

- Un port HDMI femelle libre
- Câble HDMI

Contenu de l'emballage

- Commutateur bidirectionnel
- Mode d'emploi

Image



General

Spécifications techniques:	High Speed HDMI
----------------------------	-----------------

Interface

Connecteur 1:	1 x HDMI-A femelle
Connecteur 2:	2 x High Speed HDMI-A 19 pin female

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur:	82 mm
Width:	62 mm
Height:	17 mm