

Delock Adapter Thunderbolt™ 3 Stecker > 2 x DisplayPort Buchse 4K 60 Hz

Beschreibung

Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss zweier DisplayPort Monitore an einen Computer mit Thunderbolt™ 3 Schnittstelle geeignet. Durch die Thunderbolt™ 3 Technologie unterstützt der Adapter eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 60 Hz an beiden Monitoren.



27 cm

Artikel-Nr. 62708

EAN: 4043619627080

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 Pin Stecker
 - 2 x DisplayPort Buchse
- Chipsatz: Intel DSL6540
- Thunderbolt™ 3 und DisplayPort 1.2 Spezifikation
- Datentransferrate bis zu 40 Gbps
- Maximale Auflösung:
 - 1 Display: bis zu 5120 x 2880 @ 60 Hz
 - 2 Displays: bis zu 4096 x 2160 @ 60 Hz
 - (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Funktionen: Spiegeln oder Erweitern
- Thunderbolt™ 3 Bus Power
- Plug & Play
- Maße des Adapters (LxBxH): ca. 99 x 60 x 16 mm
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 27 cm
- Farbe: schwarz

Systemvoraussetzungen

- Mac OS 10.12 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 oder Thunderbolt™ 4 Port

Packungsinhalt

- Adapter Thunderbolt™ 3 zu 2 x DisplayPort

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Spezifikation:	Thunderbolt™ 3 DisplayPort 1.2
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Schnittstelle

Ausgang:	2 x DisplayPort Buchse
Eingang:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 Pin Stecker

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	Thunderbolt™ 3 bis zu 40 Gb/s
Maximale Bildauflösung:	4096 x 2160 @ 60 Hz

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge:	27 cm
Länge:	99 mm
Breite:	60 mm
Höhe:	16 mm
Farbe:	schwarz