

# Delock Adapter DisplayPort 1.2 Stecker > HDMI Buchse 4K 60 Hz Aktiv

## Beschreibung

Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor über eine freie DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 60 Hz und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Der Adapter bietet eine aktive Konvertierung, somit ist er auch für Grafikkarten geeignet, die keine DP++ Signale ausgeben können.



20 cm

**Artikel-Nr. 62734**

EAN: 4043619627349

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x DisplayPort 20 Pin Stecker >
  - 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
- Chipsatz: Parade PS176
- DisplayPort 1.2 und High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation
- Aktiver Konverter, für Grafikkarten mit DP und DP++ Ausgang
- Auflösung bis 4096 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Unterstützt 3D Displays
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Unterstützt Eyefinity
- Unterstützt HBR2 (5,4 Gbps) Datenrate
- Audio Formate: 8-Kanal LPCM, komprimierte Audio und HBR Audio Formate bis zu 24 Bit Auflösung mit einer Abtastrate bis zu 192 kHz
- Anschlüsse: goldbeschichtet
- 1 x Ferritkern
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm
- Farbe: schwarz

- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
- 

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie DisplayPort Buchse
- 

## Packungsinhalt

- Adapter DisplayPort zu HDMI
- 

## Abbildungen



## Allgemein

Spezifikation:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI mit Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

## Schnittstelle

Ausgang:	1 x HDMI-A Buchse
Eingang:	1 x DisplayPort Stecker

## Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Parade PS176
Konverter Typ:	aktiv
Maximale Bildauflösung:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signalübertragung:	Video Audio

## Physikalische Eigenschaften

Ferritkern:	1 x
Kabellänge:	20 cm
Konnektorveredelung:	goldbeschichtet
Farbe:	schwarz