

# Delock HDMI 2 - 1 conmutador bidireccional 4K 60 Hz compacto

## Descripción

Este conmutador HDMI de Delock es un conmutador bidireccional manual que permite conectar diferentes dispositivos con puerto HDMI. Este conmutador ofrece dos aplicaciones diferentes.

1.

Se pueden conectar hasta 2 dispositivos a un monitor, TV o proyector. Con solo presionar un botón, se puede seleccionar el dispositivo que se muestra en la pantalla.

2.

Un dispositivo HDMI se puede conectar a hasta 2 pantallas. La pantalla en la que se muestra la señal se puede seleccionar con solo tocar un botón. La salida simultánea a pantallas múltiples no es posible.



**Número de elemento 64072**

EAN: 4043619640720

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:

Función 1

Entrada:

2 x HDMI-A hembra

Salida:

1 x HDMI-A hembra

Función 2

Entrada:

1 x HDMI-A hembra

Salida:

2 x HDMI-A hembra

- Especificación High Speed HDMI
- Compatible con HDR
- Selección de puerto HDMI mediante botón
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- No se necesita fuente de alimentación externa
- Carcasa metálica
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 53 x 50 x 20 mm

---

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra HDMI disponible
- Cable HDMI

---

## Contenido del paquete

- Conmutador bidireccional
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Especificación técnica:	High Speed HDMI
-------------------------	-----------------

## Interface

Conector 1:	1 x HDMI-A hembra
Conector 2 :	2 x High Speed HDMI-A 19 pin female

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	metal
Longitud:	53 mm
Width:	50 mm
Height:	20 mm