

# Delock Lector de tarjetas USB 2.0 para tarjetas de memoria CF / SD / Micro SD / MS / xD / M2

## Descripción

Este lector de tarjetas de Delock tiene seis ranuras para tarjetas de memoria y permite realizar operaciones de lectura y escritura en numerosas tarjetas de memoria diferentes. El lector de tarjetas se puede conectar a un equipo de sobremesa o portátil mediante la interfaz USB Tipo-A.



### Número de elemento 91007

EAN: 4043619910076

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
  - 1 x Ranura para tarjetas CF
  - 1 x Ranura para tarjetas SD / MMC
  - 1 x Ranura para tarjetas MS
  - 1 x Ranura para tarjetas xD
  - 1 x Ranura para tarjetas M2
  - 1 x Ranura para tarjetas Micro SD
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 56,6 x 43,5 x 13,2 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
  
- Admite memoria:
  - Ranura 1
    - CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Microdrive, MagicStor
  
  - Ranura 2
    - SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra,

SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, MMC 4.0, Mini SD\*, Mini SDHC\*, Turbo Mini SD\*, MMCmobile\*, RS-MMC\*, RS-MMC 4.0\*

Ranura 3

xD, xD type M, xD type H

Ranura 4

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

Ranura 5

MS Micro, MS-Pro Micro, MS-HG Micro, MS XC-HG Micro, M2

Ranura 6

MS, High Speed Memory Stick (HS-MS), MS Pro, MS Pro-HG, MS-Pro Duo, MS-HG, Memory Stick XC, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS Pro-HG Duo, MS-Duo, MS XC-Duo, MS XC-HG Duo

\*Se necesita adaptador

---

## Requisitos del sistema

- Android 11.0 o superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 o superior
- Mac OS 11.2.3 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

---

## Contenido del paquete

- Lector de tarjetas USB 2.0
- Cable USB 2.0
- Manual del usuario

## Image



## General

Función :	Hot Swap Conectar y listo
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Android 11.0 or above

## Interface

Salida:	1 x Ranura para tarjetas CF 1 x Ranura para tarjetas xD 1 x Ranura para tarjetas Micro SD 1 x Ranura para tarjetas SD / MMC 1 x Ranura para tarjetas MS 1 x Ranura para tarjetas M2
Entrada:	1 x USB 2.0 Tipo-A macho

## Physical characteristics

Longitud del cable:	50 cm
Longitud:	56,6 mm
Width:	43,50 mm
Height:	13,2 mm
Color:	negro